

# 产品说明书

威福 WR-18 色差仪

## 产品概述

品牌	威福	型号	WR-18
产地	中国	品名	色差仪

## 规格参数

型号	WR-18
显示模式	CIELAB CIELCH CIEXYZ Srgb
色差公式	$\Delta E^*ab$ $\Delta E^*LCH$
照明方式	CIE推荐方式：8/d
光源	D65 A F2(CWF)
传感器	数字型二极管阵列
测量口径	$\varnothing 4mm$ / $\varnothing 8mm$ / $\varnothing 40mm$
测量条件	观察者：CIE 10°标准观察者
测量量程	L:0至100
重复精度	$\Delta E < 0.06$
台间差	$\Delta E < 0.2$
测量时间	0.5秒
数据存储容量	标样: 100 试样: 20000
语言模式	English/简体中文
电池电量	锂电池充满电后可测量5000次
灯泡寿命	5年大于160万次测量
显示屏	TFT真彩显示 2.8inch@(16:9) 分辨率:400x240
外置通信接口	USB2.0(USB-B型) RS-232(115200bps)

注意：除【WR-18 色差仪】外，如有其他型号规格参数仅作对比参考。

## 包装清单

主机x1、3000mAH锂电池x1、电源适配器x1、保修卡x1、说明书x1、USB数据线x1、《颜色分析系统》光盘x1、标准白板x1、4mm测量口径x1

## 售后保障

保修天数：365天

一、以下情况不属于免费保修范围，厂家可提供有偿服务：

- 1、未按使用说明书的要求安装、使用、维护或保管导致的产品故障或损坏；
- 2、产品型号、序列号与产品不符；
- 3、非厂家及本商城人员的私自拆装维修；
- 4、意外因素或人为因素导致的产品损坏；
- 5、客户发回返修途中，由于运输所导致的损坏；
- 6、因不可抗拒，如地震、火灾等导致的产品故障或损坏；
- 7、其他非产品本身涉及的技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏；
- 8、因使用产品行为导致的其他间接损坏或损失。

二、下列情况属于免费维修范围，厂家可提供一年的无偿维修服务：

- 1、本产品自售出之日起一年内的保修，保修时须提交此单及销售凭据；
- 2、由于产品本身的质量问题而引起的故障。

注：此保修条款，厂家保留最终解释权。

**【注】**本说明书由南北潮商城([www.nbchao.com](http://www.nbchao.com))自动生成，仅限于购买南北潮商城商品的用户使用。

生成日期：2016年02月23日